

# Электронный ошейник Модель Trainer PET-613 (WT730) до 1000 м



Электронный ошейник **Trainer PET-613** - водонепроницаемый аккумуляторный электронный ошейник для дрессировки собак с помощью звуковых сигналов на пульте и ресивере, 8 уровней регулируемых вибраций и 8 уровней электрического разряда. Дальность удаленного управления до 1000 метров за счет антенны, встроенной в ремень ошейника.

## Особенности модели Trainer PET-613

→ подходит для любых собак весом от 15 до 100 кг.  
→ пульт может быть использован для управления 1 или 2 собаками (при покупке дополнительного ресивера) как по отдельности, так и одновременно.

→ активируется коротким нажатием кнопки «Меню».  
→ 8 уровней звуковых сигналов на ресивере и пульте.  
→ дальность удаленного управления - до 1000 метров.

## Подготовка перед использованием:

Зарядите пульт дистанционного управления и ресивер перед первым использованием. Уровень заряда пульта отображается на индикаторе батареи на ЖК-экране, а заряд ресивера на ошейнике можно определить по яркости индикатора. Ресивер необходимо зарядить, если индикатор на нем не горит или горит тускло.



## Кнопки пульта

1. Кнопка «On/Off» - включение и отключение пульта
2. Кнопка «Меню» - выход из спящего режима и настройка функций
3. Кнопка «Звук 1» - звук на ресивере
4. Кнопка «Звук 2» - звук на пульте
5. Кнопка «Шок» - воздействие электроразрядом
6. Кнопка «Вибрация» - подача вибросигнала

## Пульт может находиться в одном из четырех состояний:

- \* выключен - на экране нет иконки заряда батареи и литеры собаки,
- \* в режиме ожидания - темный экран с иконкой заряда батареи и литерой собаки, которой можно будет сразу управлять (А, В или АВ),
- \* в спящем режиме - темный экран с индикацией всех функций управления,
- \* в активном режиме - светлый экран с иконками всех функций управления.

## Пульт включается и выключается нажатием кнопки на 2 секунды.

Пульт имеет функцию экономии энергии: если его не использовать, то через 5 сек. отключится подсветка и он перейдет в режим ожидания. Спустя 2 минуты, если не была нажата ни одна кнопка, пульт перейдет в спящий режим. Для

включения пульта надо просто кратковременно нажать на кнопку меню.

Короткие нажатия на кнопку меню в активном режиме или в режиме ожидания пульта позволяют выбрать для управления первую собаку (литера А), вторую собаку (литера В) или обеих собак одновременно (литеры А + В).

Чтобы войти/ выйти из меню настроек нажмите и удерживайте кнопку меню (в активном состоянии пульта).

Кратковременные нажатия на кнопку после входа в меню позволяют выбрать функцию для настройки.

Когда функция выбрана и доступна для изменения, то ее символ на ЖК-дисплее начинает мигать и кнопками (меньше) или (больше) можно увеличить или уменьшить степень функции.

После установки всех функций, нажмите и удерживайте кнопку меню для выхода и сохранения настроек.

Ремешок ошейника из нейлона Trainer PET-613 рассчитан на обхват шеи 37-65 см, регулировка длины штатным креплением ошейника лежит в диапазоне от 50 до 65 см. На меньшую шею необходимо или укоротить ремень подогнуть. Ремешок ошейника закреплен с двух сторон ресивера в проушинах и дополнительно закреплен электродами, что в значительной степени уменьшает вероятность его утери. Также такой способ крепления ресивера препятствует механическим повреждениям вшитой антенны.

## Характеристики:

- Водонепроницаемый ресивер.
- Вес ресивера с ремешком ошейника: 100 гр.
- Вес пульта: 62 гр.
- Вес собаки: 15-100 кг.
- Литиевые перезаряжаемые аккумуляторы.
- Расстояние воздействия: 1000 метров.
- 8 уровней вибрации и 8 уровней электроразряда.

## Комплектация:

- Пульт дистанционного управления,
- ресивер (приемник),
- один комплект электродов,
- тест-лампа электро разряда на электродах,
- зарядное устройство для пульта и для приемника,
- инструкция на русском языке

• После получения и проверки товара, пожалуйста напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

• **Гарантия 1 год при условии правильной эксплуатации**

• **наш адрес: <http://www.электроника.рф>**

• **телефон: +7-928-777-37-65**

• **e-mail: [ielectronics@vandex.ru](mailto:ielectronics@vandex.ru)**